

EXPOSITIONS en FAIBLE LUMIÈRE

	I S O		
	100	200	1600
À la maison			
intérieur fort	1/2 f/5,6	1/4 f/5,6	1/30 f/5,6
intérieur moyen	1 sec f/5,6	1/2 f/5,6	1/15 f/5,6
éclairé par une chandelle	2 sec f/5,6	1 sec. f/5,6	1/8 f/5,6
décoration de Noël	2 sec f/5,6	1 sec. f/5,6	1/8 f/5,6
Extérieur			
décorations lumineuses	2 sec f/5,6	1 sec. f/5,6	1/8 f/5,6
scène de rue commerciale	1/4 f/5,6	1/8 f/5,6	1/60 f/5,6
affiches de néon	1/15 f/5,6	1/30 f/5,6	1/250 f/5,6
vitrine	1/8 f/5,6	1/15 f/5,6	1/125 f/5,6
éclairé par lampadaire	1/2 f/5,6	1/4 f/5,6	1/8 f/5,6
façade éclairée	2 sec f/5,6	1 sec. f/5,6	1/8 f/5,6
panorama (ville)	15 sec. f/5,6	8 sec. f/5,6	1 sec. f/5,6
panorama (après le coucher du soleil)	1/15 f/5,6	1/30 f/5,6	1/250 f/5,6
<i>tracés de lumière</i>	20 sec. f/16	10 sec. f/16	1 sec. f/16
parc d'amusement	1/2 f/5,6	1/4 f/5,6	1/30 f/5,6
feu de camp, incendie	1/8 f/5,6	1/15 f/5,6	1/125 f/5,6
éclairé par feu de camp	1 sec f/5,6	1/2 f/5,6	1/15 f/5,6
terrain de sport	1/8 f/5,6	1/15 f/5,6	1/125 f/5,6
lune, éclairé par ...	4 minutes f/5,6	2 minutes f/5,6	15 sec. f/5,6
Intérieur			
sport intérieur	1/4 f/5,6	1/8 f/5,6	1/60 f/5,6
bureau (fluorescent)	1/8 f/5,6	1/15 f/5,6	1/125 f/5,6
théâtre		1/2 f/5,6	1/15 f/5,6

(D'après un document Kodak)